



NX POWER LIGHTS




LED Lichtbänder

LL SERIE

bis zu
160
lm/W

5
Jahre
Garantie

Dali
inkl.

 **Hohe Lebensdauer**
50.000 h

 **Geprüft**
für höchste Sicherheit

 **Umweltfreundlich**
RoHS- und WEEE-konform



LED-Lichtbänder der nächsten Generation

- Hohe Leuchteneffizienz von bis zu 160 lm/W
- Stoß- und vibrationsfest dank LED Technologie
- Kein Flackern, kein Brummen, Sofortstart, keine Aufwärmzeit
- Kein UV- und Nahe-IR-Anteil im Lichtstrahl
- Gezielte Lichtverteilung
- Integriert LED DALI Treiber
- Einfache, schnelle Montage



Artikel Daten

| | Geräteträger | |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| Produktbezeichnung | | |
| Artikelbezeichnung | NX-LL-50-FB-4K-DALI | NX-LL-50-WB-4K-DALI |
| EAN | 4260500911183 | 4260500911176 |

Elektrische Daten

| | |
|----------------------|--------------|
| Leistungsaufnahme | 50 W |
| Eingangs-Spannung AC | AC 220-240 V |
| Ausgangs-Spannung DC | 80 V |
| Betriebs-Strom AC | 200 mA AC |
| Betriebs-Strom DC | 620 mA DC |

Lichttechnische Daten

| | | |
|---------------------|-------------|-----|
| Farbtemperatur | 4.000K | |
| Abstrahlwinkel | 120° | 90° |
| Lichtfarbe | Neutralweiß | |
| Lichtleistung | 8.000 lm | |
| Lumen / Watt | 160 lm/W | |
| Farbwiedergabeindex | Ra > 80 | |

Zusätzl. Produktdaten

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Lebensdauer | 50.000 h |
| Abmessungen AxB | 1.500 x 70 x 37 mm |
| Lichtemittierende Fläche | 1.492 x 60 mm |
| Schutzklasse | IP20 |

Treiberdaten

| | |
|---------|------|
| Treiber | DALI |
|---------|------|



NX POWER LIGHTS

LED Lichtbänder

LL SERIE



Produktvarianten und -spezifikationen

A+

A

| Artikelbezeichnung | EAN | Produktbezeichnung |
|---------------------|---------------|--------------------|
| NX-LL-50-FB-4K-DALI | 4260500911183 | Geräteträger |
| NX-LL-50-WB-4K-DALI | 4260500911176 | Geräteträger |

Zubehör

| Artikelbezeichnung | EAN | Produktbezeichnung |
|--------------------|---------------|--------------------|
| NX-LL-1500-TR-W | 4260500911190 | Tragschiene |
| NX-LL-3000-TR-W | 4260500911367 | Tragschiene |
| NX-LL-1500-ER-W | 4260500911213 | Tragschiene |
| NX-LL-3000-ER-W | 4260500911374 | Tragschiene |
| NX-LL-FIC | 4260500911268 | Connector |
| NX-LL-END-CAP-W | 4260500911251 | Endkappe |
| NX-LL-PC-BC-W | 4260500911275 | Blindabdeckung |
| NX-LL-3000-CHAIN | 4260500911442 | Kette |
| NX-LL-3000-CORD | 4260500911220 | Seil |
| NX-LL-13.1-CLIP | 4260500911237 | Befestigung |

Produktskizzen

